

METRALINE DM 41

Digital Multimeter

3-447-023-01
1/2.19

- Spannung: DC / AC 100 μ V ... 600 V
- Strom: DC / AC: 10 μ A ... 10,00 A
- Widerstand: 100 m Ω ... 40,00 M Ω
- Kapazität: 1 pF ... 200,0 μ F
- Frequenz: 0,001 Hz ... 500,0 kHz
- Diode / Durchgang
- Tastverhältnismessung (%)
- Temperatur mit Thermoelement vom Typ K: -50 ... 1300 °C
- Hold / relativ (Null)
- Automatische/manuelle Messbereichswahl
- Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Buchsen-Sperre ABS
- 3 Jahre Gewährleistung



Merkmale

Automatische Buchsen-Sperre (ABS) *

Die Automatische Buchsen-Sperre verhindert falschen Anschluss der Messleitungen und die versehentlich falsche Wahl der Messgröße. Damit wird eine Gefährdung des Anwenders, des Gerätes und der Anlage wesentlich verringert und in vielen Fällen ganz ausgeschlossen.

Automatische/manuelle Messbereichswahl

Die Messgrößen werden mit dem Drehschalter angewählt. Der Messbereich wird automatisch an den Messwert angepasst. Über die Taste AUTO/MAN kann der Messbereich auch manuell eingestellt werden.

Messwertspeicherung

Durch Drücken der Taste **HOLD** können Sie den gerade angezeigten Messwert in der Anzeige „festhalten“.

Relativmessung

Durch Drücken der Taste **REL**, wird eine Nullpunktkorrektur durchgeführt und der Relativwert gemessen. Für alle Funktionen außer Hz/Duty kann ein Relativwert gemessen werden.

Durchgangsprüfung

Damit ist die Prüfung auf Kurzschluss bzw. Unterbrechung möglich. Zusätzlich zur Anzeige kann eine akustische Signalisierung erfolgen.

Stromsparschaltung

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Messwert ca. 15 Minuten unverändert bleibt und während dieser Zeit kein Bedienelement betätigt wurde. Die Abschaltung kann aufgehoben werden.

Schutzhülle für rauen Betrieb

Eine Hülle aus weichem Gummi mit Aufstellbügel schützt das Gerät vor Beschädigung bei Stoß und Fall. Durch das Gummimaterial bleibt das Gerät auch bei vibrierender Stellfläche sicher stehen.

Tastverhältnismessung – Messung von Rechteck-Signalen

Diese Funktion ermöglicht die Überprüfung von Schaltungen und Übertragungsstrecken durch Frequenz- und Tastverhältnismessung von Pulsen.

Freiwillige Herstellergarantie

36 Monate für Material- und Fabrikationsfehler

* patentrechtlich abgesichert (EP 1801 598, US 7,439,725)

METRALINE DM 41

Digital Multimeter

Technische Kennwerte

Mess- funktion	Mess- bereich	Auflösung	Eingangs- impedanz	Eigenabwei- chung der Digi- talanzeige bei Referenz- bedingung +(...% v. MW +...D)	Überlastbarkeit ³⁾	
			V (AC) / V (DC)		Überlastwerte	Über- last- dauer
V $\equiv$	400,0 mV	100 μ V	> 20 M Ω	0,75 + 2	1050 V (DC)	dauernd
	4,000 V	1 mV	11 M Ω	0,5 + 2		
	40,00 V	10 mV	10 M Ω			
	400,0 V	100 mV	10 M Ω			
	600 V	1 V	10 M Ω			
V $\sim$	400,0 mV	100 μ V	11 M Ω	1,5 + 5	1050 V (AC) rms	dauernd
	4,000 V	1 mV	11 M Ω	1 + 5		
	40,00 V	10 mV	10 M Ω			
	400,0 V	100 mV	10 M Ω			
	600 V	1 V	10 M Ω	1 + 10		
			Spannungs- abfall			
A $\equiv$	40,00 mA	10 μ A	450 mV	0,8 + 2	480 mA	dauernd
	400,0 mA	100 μ A	4,2 V			
	10,00 A ¹⁾	10 mA	750 mV	1,5 + 5	—	—
A $\sim$	40,00 mA	10 μ A	450 mV	1 + 5	480 mA	dauernd
	400,0 mA	100 μ A	4,2 V			
	10,00 A ¹⁾	10 mA	750 mV	2 + 5	—	—
			Leerlauf- spannung			
Ω	400,0 Ω	100 m Ω	ca. 0,45 V	0,8 + 5	500 V DC/AC rms	10 min
	4,000 k Ω	1 Ω		0,8 + 2		
	40,00 k Ω	10 Ω				
	400,0 k Ω	100 Ω				
	4,000 M Ω	1 k Ω				
40,00 M Ω	10 k Ω	2 + 5				
$\rightarrow$)	400,0 Ω	100 m Ω		Akustisches Signal bei 0...< ca. 75 Ω		
$\rightarrow$	1,000 V	1 mV	ca. 1 V	2 + 10		
F	5,000 nF	1 pF	—	3 + 40 ⁴⁾	500 V DC/AC rms	10 min
	50,00 nF	10 pF		2 + 10 ⁴⁾		
	500,0 nF	100 pF		0,5 + 3 ⁴⁾		
	5,000 μ F	1 nF		1 + 2 ⁴⁾		
	50,00 μ F	10 nF		1,5 + 2 ⁴⁾		
	200,0 μ F	100 nF		5 + 10 ⁵⁾		
			f min			
Hz ²⁾	10,000 Hz	0,001 Hz	1 Hz	0,2 + 2	$\leq$ 1 kHz : 1000 V $\leq$ 10 kHz : 400 V $\leq$ 500 kHz : 40 V außer 400 mV	dauernd
	100,00 Hz	0,01 Hz				
	1,0000 kHz	0,1 Hz				
	10,000 kHz	1 Hz				
	100,00 kHz	10 Hz				
500,0 kHz	100 Hz					
%	2,0 ... 98,0%	0,1 %	—	10 Hz ... 1 kHz : $\pm$ 5D 1 kHz ... 10 kHz : $\pm$ 5D/ kHz		
			Sensor			
$^{\circ}$ C	0 ... +1300 $^{\circ}$ C	1 $^{\circ}$ C	K-type NiCr-Ni	2,0+3	500 V DC/AC rms	10 min
	-50 ... 0 $^{\circ}$ C	1 $^{\circ}$ C		2,0 $\pm$ 10		

- ¹⁾ begrenzt durch eine 10 A-Sicherung
²⁾ Anzeige der Frequenzmessung erweitert auf 9999 digits
³⁾ bei 0 °C ... + 40 °C
⁴⁾ ohne Nullpunktjustierung „REL“.
⁵⁾ Messzeit ca. 60 seconds.

Einflussgrößen und Einflüsseffekte

Einflussgröße	Einflussbereich	Messgröße/ Messbereich	Einflüsseffekt	
Temperatur	0 °C ... +21 °C und +25 °C ... +50 °C	V $\equiv$	0.1 x intrinsic error/K	
		V $\sim$		
		mA/A $\equiv$		
		mA/A $\sim$		
		Ω		
		F		
		Hz		
		Duty (%)		
°C				
Einflussgröße	Einflussbereich (max. resolution)	Frequenz	Einflüsseffekt $\pm(\dots \% \text{ v. MW} + \dots \text{ Digit})$	
Frequenz V _{AC}	4, 40, 400 V	20 Hz ... < 50 Hz > 50 Hz ... 1 kHz	2 + 3	
	400 mV, 600 V	20 Hz ... < 50 Hz > 50 Hz ... 500 Hz	2 + 3	
Einflussgröße	Einflussbereich	Messgröße/ Messbereich	Einflüsseffekt	
Relative Luftfeuchte	55 ... 75 %	V AC / DC mA / A AC / DC Ω F Hz (%) °C	1 x Eigenunsicherheit	
Einflussgröße	Interference Quantity		Messbereich	Dämpfung
Gleichtaktstörspannung	1000 V DC/AC 50 Hz Sinus		all V DC	> 100 dB
	1000 V DC		all V AC	> 100 dB
	1000 V AC 50 Hz Sinus		400 mV/4 V AC	> 55 dB
			40 V AC	> 55 dB
			400 V AC	> 43 dB
			600 V AC	> 23 dB
Normalbetriebstörspannung	max. 1000 V AC 50/60 Hz Sinus		V DC	> 43 dB
	max. 1000 V DC		V AC	> 55 dB

Einfluss der Versorgungsspannung:
(ohne Anzeige ) – alle Bereiche außer Kapazität F: ±8 D
Bereich Kapazität F: ±20 D

Anzeige

LCD-Anzeigefeld (58 mm x 31.4 mm) mit digitaler Anzeige und mit Anzeige von Messeinheit, Stromart sowie verschiedener Sonderfunktionen.

Digital

Anzeige 7-Segment-Ziffern: 15 mm
Stellenzahl 3¾ Digits: 3999 Schritte
Überlaufanzeige „OL“ wird angezeigt
Polaritätsanzeige „-“ Vorzeichen wird angezeigt, wenn Pluspol an „+“
Abtastrate 3 Messungen/s bei V, A, Ω , F und %

METRALINE DM 41

Digital Multimeter

Stromversorgung

Batterie	2 x 1,5 V Mignonzellen (2x AA-Size) Alkali-Mangan-Zellen nach IEC LR6
Betriebsdauer	ca. 600 Stunden
Batteriekontrolle	Automatische Anzeige des Symbols „  “, wenn die Batteriespannung ca. 2,4 V unterschreitet.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störaussendung	EN 61326:2013 Klasse B
Störfestigkeit	IEC 61000-4-2: 8 kV Luftentladung 4 kV Kontaktentladung IEC 61000-4-3: 3 V/m

Während einer elektromagnetischen Störung kann eine kurzzeitige Messwertabweichung auftreten und die vorgegebene Betriebsqualität mindern.

Sicherheit	IEC 61010-1-2010
Messkategorie	600 V CAT III / 300 V CAT IV
Hochspannungsprüfung	3,5 kV (IEC 61010-1-2010)

Sicherungen

Sicherung für Bereiche bis zu 400 mA

FF 1,6 A/1000 V; 6,3 mm X 32 mm; Schaltvermögen 10 kA bei 600 VAC/DC und ohmscher Last;
schützt in Verbindung mit Leistungsdioden alle Strommessbereiche bis zu 400 mA.

Sicherung für Bereiche bis zu 10 A

FF 10 A/600 V; 6,3 mm x 32 mm;
Schaltvermögen 10 kA bei 600 VAC/DC und ohmscher Last;
schützt die 10 A-Bereiche bis zu 600 V AC/DC.

Schadhafte Sicherungen werden nicht angezeigt.

Referenzbedingungen

Umgebungstemperatur	+23 °C ±2 K
Relative Luftfeuchte	45% ... 55 % RH
Frequenz der Messgröße	50 oder 60 Hz ±2 %
Kurvenform der Messgröße	Sinus
Batteriespannung	3 V ±0,1 V

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperaturen	0 °C ... +50 °C
Lagertemperaturen	-25 °C ... +70 °C (ohne Batterien)
Relative Luftfeuchte	45 ... 75 %
Höhe über NN	bis zu 2000 m

Mechanischer Aufbau

Schutzart	Gehäuse: IP52 Anschlussbuchsen: IP20
Verschmutzungsgrad	2
Abmessungen	mit Hülle: 86 mm x 188 mm x 53 mm ohne Hülle: 79 mm x 174 mm x 38 mm
Gewicht	ca. 480 g, einschließlich Batterien und Gummischutzhülle

Angewandte Vorschriften und Normen

IEC 61010-1 EN 61010-1 VDE 0411-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
DIN EN 61326-2-1 VDE 0843-02-2-1	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 2-1: Besondere Anforderungen für empfindliche Prüf- und Messgeräte
DIN EN 60529 DIN VDE 0470-1	Prüfgeräte und Prüfverfahren Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

METRALINE DM 41

Digital Multimeter

Lieferumfang

- 1 Multimeter
- 1 Gummischutzhülle mit Tragegurt
- 1 Kabelset
- 1 Set Batterien
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Prüfprotokoll

Bestellangaben

Bezeichnung	Typ	Artikelnummer
Digital Multimeter	METRALINE DM 41	M192A
Zubehör		
AC-Stromzange 1000:1	WZ1001	Z194A

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie

- im Katalog „Mess- und Prüftechnik“
- im Internet unter www.gossenmetrawatt.com

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet



GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com



CalPlus GmbH - Zentrale Heerstraße 32 • 14052 Berlin Tel.: 030 214982-0 Fax: 030 214982-50 office@calplus.de	CalPlus GmbH Normannenweg 30 • 20537 Hamburg Tel.: 040 3039595-0 Fax: 040 3039595-50 www.calplus.de
--	--