

Strommesszangen (AC/DC) und Stromzangenadapter



LH41A Digitale Gleich- und Wechselstromzange (AC/DC)

Funktionen

- Strommessung ab 1 mA AC und DC

Geräteinformationen

- Manuelle Messbereichswahl
- Zangenöffnung 19 mm
- Automatischer Nullpunkt (DC-Messbereich)
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold) 5s
- Auto-Power-Off

Gerätehighlights

- Kleinste Auflösung 1 mA
- Abgeschirmt gegen externe Störsignale

Technische Daten

Anzeige	LCD 4-stellig, 4000 Digits
Messbereiche	
Strom AC/DC	0,001...40 A
Grundgenauigkeit	± (1,3 % v.M. + 5 Digit)
Frequenzbereich	40...400 Hz
Verschmutzungsgrad	2
Messkategorie	CAT III / 300 V
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010
Zangenöffnung	ca. 19 mm
Stromversorgung	1 x Batterie 9 V, IEC 6LR61
Maße	184 x 71 x 31 mm
Gewicht	ca. 235 g

40 A
AC/DC

Auflösung
1 mA
AC/DC

Data
Hold



Lieferumfang:

- 1 St. LH41A
- 1 St. Batterie 9 V, IEC 6LR61
- 1 St. Bedienungsanleitung

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.	Artikel-Nr.
LH41A	LH41A	3030898